
Gira G1 Release Notes

Firmware-Version: 3.2.148
Datum 25.05.2020

Gira Projekt Assistent (GPA) Version: 4.2 oder neuer
Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden.

ETS Projektierung und Inbetriebnahme

Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerätes ist die von der KNX Association zertifizierte Inbetriebnahmesoftware ab der Version ETS5.4 erforderlich. Für ältere Versionen der ETS ist keine Produktdatenbank verfügbar. Zur ETS Inbetriebnahmen des Gira G1 mit Firmware-Version 3.2 ist zwingend die ETS Applikation 3.0 zu verwenden. Ältere ETS Applikationen sind nicht zur Firmware-Version 3.2 kompatibel und können nicht konvertiert werden.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Aktualisierung bestehender Geräte auf der nächsten Seite.

Hinweis

Nach dem Update älterer Gira G1 (ohne FDSK-Etikett) funktioniert nach dem Update in einigen Fällen das Passwort auf der Gerätewebseite nicht mehr. In diesem Fall muss das Passwort für den Gira G1 im Wartungscenter des Gira Projekt Assistenten neu vergeben werden.

Neue Funktionen

- Unterstützung von KNX Secure
- Signalisierung / Klingelton auch ohne Türko System über KNX

Behobene Fehler

- Display dunkelt unter Umständen nicht ab
- Im Demomodus funktioniert die Demo der Anwendung Türkommunikation nicht
- Die Anzeige der Raumtemperatur in der Statusleiste wird nicht ausgeblendet
- Audiosteuerung: Lautstärke regelt unter Umständen selbständig auf 0
- Umschaltung Heizen/Kühlen im Heizbetrieb (zyklische Befehl Heizen sorgt für Deaktivierung Heizen)
- Relatives Dimmen nach Neustart (ohne Status) nicht möglich
- diverse Übersetzungen

Bekannte Einschränkungen des HomeServer Clients

- keine Zeitschaltuhrkonfiguration
- direkte PlugIn-Umschaltung (PlugIns nur über Menükacheln erreichbar)
- Diagramm-PlugIn: Umschaltung Stunde/Tag/Woche/Monat/Jahr
- Kamera-PlugIn: Einblendung von Schaltflächen
- Aufruf von Fremdanbieter-Apps (z.B. Revox)
- Menüeinträge „Schütteln“ und „Klicksound“ ohne Funktion

Einen projektierten Gira G1 in der ETS 5 aktualisieren



Hinweis

Die hier beschriebene Vorgehensweise funktioniert nur in der ETS 5.

Wenn Sie einen bereits in einem Projekt vorhandenen Gira G1 aktualisieren möchten, gehen Sie nach dem Firmware-Update bitte wie folgt vor:

- 1 Öffnen Sie das Projekt in der ETS.
- 2 Importieren Sie die neue ETS-Produktdaten des Gira G1 in den Gerätekatalog.
- 3 Öffnen Sie das Projekt, in dem sich der Gira G1 befindet, den Sie aktualisieren möchten.
- 4 Fügen Sie einen Gira G1 mit der neuen Programm-Version parallel zu dem bereits vorhandenen Gira G1 in das Projekt ein.
- 5 Markieren Sie den bereits projektierten Gira G1 mit der alten Programm-Version und öffnen Sie in der rechten Spalte der ETS den Reiter „Information“ und dort den Reiter „Applikationsprogramm“.
- ✓ Hier stehen 2 Möglichkeiten zur Verfügung:
 - Applikationsprogramm ändern**
Achtung: Die Auswahlliste nicht öffnen!
Wenn Sie hier die neue Version des Applikationsprogramms aus der Auswahl-Liste auswählen, werden sämtliche Einstellungen und Projektierungen zurückgesetzt!
 - Applikationsprogramm-Version aktualisieren**
Wenn Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ klicken, werden dem projektierten Gerät ausschließlich die neuen Funktionen hinzugefügt. Die bereits vorhandene Projektierung bleibt erhalten.
- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“.
- 7 Dem Gira G1 werden die neuen Parameter der neuen Programm-Version hinzugefügt.
- 8 Die neuen Parameter können dann projektiert und mittels Inbetriebnahme auf das Gerät übertragen werden.

